



EQUIPO AUXILIAR

XD1512DMX

• CONTROLADOR INALÁMBRICO 512DMX

IP
20CONTROLADOR
INALÁMBRICO 512DMX

EQUIPO AUXILIAR

- Controlador DMX inalámbrico.
- Diseñado para iluminación escénica, espectáculos artísticos, iluminación de estadios, sistemas de iluminación urbana, estaciones de tv, centros de conferencias, teatros profesionales, parques temáticos, salas de baile, bares, etc.
- Uso solo en interiores.

Salto de frecuencia	2.4GHz
Sistema inalámbrico	512 canales y 7 grupos
Banda de transmisión	2.4GHz ISM(2.4-2.525GHz)
Transmisión	Hasta 150m
Operación	Hasta 7 sistemas simultáneamente
Grupo de canales	LED de 7 canales
Canales	126
Potencia de transmisor	23dBm
Sensibilidad del transmisor	-94dBm
Fuente de alimentación	5VDC, 500mA (Adaptador incluido)

